


**ATMINTINĖ
TELEFONUOSE
MOBILIUOSIUOSE
AKTYVINIMO
KORINIO TRANSLIAVIMO**

**GYVENTOJŲ
PERSPĖJIMO IR
INFORMAVIMO
SISTEMA**



GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMA


Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendino projektą „Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“. Šis projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojantis viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūra, sistemos (toliau – GPIS) paskirtis yra ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais teikti Lietuvos gyventojams ir užsienio valstybių piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliaisiais telefonais pagal korinio transliavimo (angl. *Cell Broadcast*) technologiją. Ši paslauga gyventojams nemokama.

Korinio transliavimo technologijos paskirtis – perduoti informacinius pranešimus pasirinktoje viešojo judriojo telefono ryšio tinklo teritorijoje. Priešingai nei perduodant trumpąsias žinutes (SMS), korinio transliavimo pranešimams nereikalinga abonentų paieška ir identifikavimas, t. y. pranešimai perduodami vienu metu visiems pasirinktoje teritorijoje esantiems ir savo mobiliajame telefone korinio transliavimo funkciją aktyviusiems gyventojams, neatsižvelgiant į gyventojų skaičių ir neapkraunant viešojo judriojo ryšio tinklų.

Šiuo metu paslauga įdiegta visų Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio operatorių antrosios kartos (2G) GSM tinkluose. UAB „Omnitel“ savo klientams teikia galimybę perspėjimo pranešimus priimti ir trečiosios kartos (3G) UMTS tinklais, jei telefono aparatas turi korinio transliavimo 3G tinklų funkciją.

Daugiau informacijos apie sistemą pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje www.vpgt.lt.




PASLAUGOS AKTYVINIMAS TELEFONUOSE

Kad būtų gaunami korinio transliavimo pranešimai, telefonuose turi būti aktyvinta šių pranešimų priėmimo funkcija. Atmintinėje pateikiama aktyvinimo instrukcija populiariausiems įvairių gamintojų mobiliesiems telefonams. Jei sąrašė nepateikta Jūsų telefono modelio funkcijos aktyvinimo instrukcija, reikėtų vadovautis vienu iš to paties gamintojo pateikiamos aktyvinimo instrukcijos variantų. Meniu punkty vertimas telefone ir atmintinėje gali skirtis. Tokiu atveju išskokite panašių meniu punkty, pavyzdžiui, korinis transliavimas gali vadintis: Cell Broadcast, transliacija, naujienų pranešimai ir pan.

Rinkoje yra telefonų, kurie arba negali priimti korinio transliavimo pranešimų, arba ši funkcija nėra valdoma per telefono meniu. Dauguma šių telefonų gali priimti korinio transliavimo pranešimus įdiegus papildomą programinę įrangą. Ar jūsų turimam telefono aparatui yra sukurta speciali programinė įrangą, galite patikrinti tinklalapyje www.vpgt.lt. Dalis telefonų korinio transliavimo pranešimus priima tik lotyniškais simboliais (anglų k.). Šio apribojimo nebėra išmaniuosiuose telefonuose, kuriuose įdiegtos naujosios „Android OS“ programinės įrangos versijos (nuo v. 4.0.3).

Daugiau informacijos apie telefonų funkcijų aktyvinimą pateikiama tinklalapyje www.vpgt.lt. Telefonų funkcijų aktyvinimo klausimais prašom kreiptis el. paštu gpis@vpgt.lt arba tel. (8 5) 271 6853.

Pranešimai perduodami trimis kalbomis į skirtingus kanalus: 578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k. Vienu metu gali būti pasirinkama keletas kanalų.



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Tel. (8 5) 271 6866, faks. (8 5) 216 3494
Pasitikėjimo tel. (8 5) 271 6877
El. p. pagd@vpgt.lt
www.vpgt.lt

GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMA



BlackBerry

8x serijos telefonai

Ijungti pranešimų priėmimą: **Menu > Options > Advanced options > Cell broadcast settings > Cell Broadcast Service:** pasirinkite „on“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Cell broadcast settings > Language:** pasirinkite „Unspecified“. Nustatykite kanalą: **Cell broadcast settings > Channels:** pasirinkite „Add channel“ > **Channel ID*:** 578, **Nickname:** Dėmesio. Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Cell broadcast settings:** tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele.

9x serijos telefonai

Ijungti pranešimų priėmimą: **Menu > Options > Device > Advanced system settings > Cell Broadcasting > Enable Cell Broadcasting:** pažymėkite varnele. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Cell broadcast settings > Language:** pasirinkite „Unspecified“. Nustatykite kanalą: **Cell broadcast settings > Channels:** pasirinkite „Add channel“ > **Channel ID*:** 578, **Nickname:** Dėmesio. Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Cell broadcast settings:** tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele.

Šiuo metu „Blackberry“ telefonai nepriima korinio transliavimo pranešimų 3G (UMTS) tinklu. Norint priimti perspėjimo pranešimus šiais telefonais, telefoną reikia perjungti į 2G (GSM) tinklą.

Šiuo metu „Blackberry“ telefonų meniu nėra išverstas į lietuvių kalbą.

Šių telefonų nustatymo meniu punktai pateikiami anglų kalba.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

LG

A serija, C serija, E serija,
Gx serija, Kx serija

Ijungti pranešimų priėmimą: **Menu > Pranešimai > Nustatymai > Naujienų paslauga > Cell Broadcast > CB suaktyvinimas:** pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Naujienų paslauga > Cell Broadcast > Kalba:** „Rinktis viską“. Nustatykite kanalą: **Naujienų paslauga > Cell Broadcast > Kanalai > Naujas kanalas:** Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris*: 578.

P serijos telefonai ir kiti
telefonai, kuriuose yra
„Android OS“ įranga

Ijungti pranešimų priėmimą: **Menu > Pranešimai > Nustatymai > CB suaktyvinimas:** įjunkite (varnelė turi būti žalia). Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Pranešimai > Nustatymai > Kalba:** „Rinktis viską“. Nustatykite kanalą: **Pranešimai > Nustatymai > Kanalo konfigūracija > Naujas kanalas:** Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris*: 578.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

Huawei

„Huawei OS“

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Perdavimo pranešimas > Gavimo režimas:** pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Perdavimo pranešimas > Kalbos:** pasirinkite „Visos kalbos“. Nustatykite kanalą: **Perdavimo pranešimas > Kanalo nuostatos: pridėti: Kanalo ID*: 578, Kanalo pavadinimas: Dėmesio.** Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Perdavimo pranešimas > Kanalo nuostatos:** tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele.

Telefonai, kuriuose yra „Android OS“ įranga

Šios serijos „Huawei“ telefonai šiuo metu nepriima korinio transliavimo pranešimų. Perspėjimo pranešimai gali būti priimami telefone įdiegus papildomą programinę įrangą.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

Motorola

A serija, C serija, E serija, K serija, V serija, W serija

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Naujienos > Naujienų nustatymai > Paslauga:** pasirinkite „Ijungta“. Nustatykite kanalą: **Naujienos > Naujienų nustatymai > Aktyvūs kanalai > Naujas kanalas: Kanalas*: 578.** Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Kalba:** pasirinkite „Visomis“.

L serija, U serija

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Paslauga:** pasirinkite „Ijungta“. Nustatykite kanalą: **Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Aktyvūs kanalai > Naujas kanalas: Kanalas*: 578.** Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Kalba:** pasirinkite „Visomis“.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

Apple

„Apple“ telefonai šiuo metu nepriima korinio transliavimo pranešimų. Ši funkcija numatyta naujoje operacinėje sistemoje.

Sony

C serija, CK serija, J serija, K serija, T serija, W serija, U serija

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Srities informacija > Gavimas:** pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Srities informacija > Kalba:** pasirinkite „Bet kuri kalba“. Nustatykite kanalą: **Srities informacija > Užsakytos paslaugos > Pridėti: Numeris*: 578, Aprašas: „Dėmesio“.** Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Srities informacija > Užsakytos paslaugos:** tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele.

G900 ir kiti „Symbian“ UIQ 3.0 telefonai

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Nustatymai > Žinutės > Srities informacija:** pasirinkite „Srities informacija“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Srities informacija > Daugiau > Nustatyti kalbas:** pasirinkite „Visas“. Nustatykite kanalą: **Srities informacija > Daugiau > Naujas > Numeris*: 578, Aprašas: „Dėmesio“.** Užsakykite nustatytos temos tekstinius pranešimus: **Suaktyvinti prenumeratą.** Paspauskite Išsaugoti.

W995, W100i, U10i

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Srities informacija > Gavimas:** pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Srities informacija > Kalba:** pasirinkite „Bet kuri kalba“. Nustatykite kanalą: **Srities informacija > Užsakytos paslaugos > Pridėti: Numeris*: 578, Aprašas: „Dėmesio“.** Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Srities informacija > Užsakytos paslaugos:** tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele.

T230, T610, T630

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Žinutės > Srities informacija > Gavimas:** pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Srities informacija > Kalba:** pasirinkite „Bet kuri kalba“. Nustatykite kanalą: **Srities informacija > Užsakytos paslaugos > Pridėti: Numeris*: 578, Aprašas: „Dėmesio“.** Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Srities informacija > Užsakytos paslaugos:** tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele.

Xperia serija

Šios serijos telefonai šiuo metu negali priimti korinio transliavimo pranešimų („Android“ operacinės sistemos 2.3.3 versija). Perspėjimo pranešimai gali būti priimami įdiegus telefoną papildomą programinę įrangą.

Kai kurie senesni „Sony-Ericsson“ telefonai nepriima korinio transliavimo pranešimų 3G (UMTS) tinklu. Norint priimti perspėjimo pranešimus šiais telefonais, telefoną reikia perjungti į 2G (GSM) tinklą.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

Nokia

1110, 1110i
„Nokia S30“: 1xxx, X1-01

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Pranešimų nustatymai > Naujienos**: pasirinkite „Ijungti“. Nustatykite kanalą: **Naujienos > Temos > Pridėti: Temos numeris*: 578, Temos pavadinimas: „Dėmesio“**. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Naujienos > Kalba**: pasirinkite „Visomis“.

1100, 3310, 3410, 3330, 3210
„Nokia S40“:
26xx, 27xx, 31xx, 3200, 3208, 3210, 3220, 3300, 35xx, 3600, 3610, 37xx, 5000, 5100, 5200, 5220, 5300, 5310, 5330, 5610, 6010, 6020, 6021, 6030, 6060, 6061, 6070, 6080, 6085, 6086, 6100, 6101, 6103, 6108, 6111, 6125, 6126, 6131, 6133, 6136, 6151, 6170, 6208, 6212, 6220, 6230, 6233, 6234, 6263, 6267, 6270, 6280, 6288, 63xx, 65xx, 6610, 6700, 6750, 68xx, 70xx, 71xx, 72xx, 73xx, 75xx, 7600, 7610, 7900, 8xxx

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Naujienos > Tinklo Naujienų paslauga**: pasirinkite „Ijungta“. Nustatykite kanalą: **Naujienos > Temos > Nauja tema: Temos numeris*: 578, Tema: „Dėmesio“**. Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Naujienos > Temos > Užsisakyti**: tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Naujienos > Kalba**: pasirinkite „Visomis“.

„Symbian S60“:
3230, 3250, 3600, 3620, 3650, 3660, 5228, 5230, 5232, 5233, 5235, 5250, 5320, 5500, 5530, 5630, 5700, 5730, 5800, 6110, 6120, 6121, 6124, 6210, 6260, 6290, 6600, 6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6682, 6708, 6710, 6720, 6730, 6760, 6788, 7610, 7650, 9210, E serija, N serija, C serija

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Priėmimas**: pasirinkite „Ijungtas“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Kalba**: pasirinkite „Visomis“. Nustatykite kanalą: **Transliacija > Funkcijos > Tema > Įtraukti rankiniu būdu: Temos numeris*: 578, Temos pavadinimas: „Dėmesio“**. Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Transliacija > Temos > Užsakyti**: tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele. Užsisakykite nustatytos temos tekstinius pranešimus: **Transliacija > Temos > Aktuali tema**: tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta vėliavėle.

Šiuo metu „Nokia“ telefonai negali priimti korinio transliavimo pranešimų 3G (UMTS) tinklu. Norint priimti perspėjimo pranešimus, telefonu reikia perjungti į 2G (GSM) tinklą.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

Samsung

C300, C520, X510

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Žinutės > SMS žinutės > Tinklo pranešimai > Ijungti**: pasirinkite „Ijungti“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Tinklo pranešimai > Kalba**: pasirinkite „Visi“. Nustatykite kanalą: **Tinklo pranešimai > Gaunami kanalai > Naujas kanalas: Kanalo numeris*: 578, Pavadinimas: „Dėmesio“**.

A, C (kai kurie telefonai), D (pvz., D500, D600), X serija E1120, E1170, E2370, E250, E330, E500, E700, E730, S5610, S3600

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Žinutės > Tinklo pranešimai > Ijungti**: pasirinkite „Ijungti“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Tinklo pranešimai > Kalba**: pasirinkite „Visi“. Nustatykite kanalą: **Tinklo pranešimai > Gaunami kanalai > Naujas kanalas: Kanalo numeris*: 578, Pavadinimas: „Dėmesio“**.

B serija, C (kai kurie telefonai, pvz., C3050) serija, E (kai kurie telefonai, pvz., E1080i, E1360B, E570, E840, E900) serija, F serija, G serija, J serija, M serija, U serija, S serija (pvz., S5600, S3500, S3100, S3350, S5230, S5050, S5230w, S5560, S7070, S8000, S8300). S serijai taip pat priklauso „Android“ telefonai. Aktyvinimo instrukcija šioms telefonams šioje atmintinėje pateikiama atskirai)

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Transliavimo žinutės > Aktyvinimas**: pasirinkite „Ijungti“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Transliavimo žinutės > Kalba**: pasirinkite „Visi“. Jei telefone yra „Mano kanalai“ parinktys, pasirinkite kanalą pranešimams priimti: **Transliavimo žinutės > Gavimo kanalai**: pasirinkite „Mano kanalai“. Nustatykite kanalą: **Transliavimo žinutės > Mano kanalai > Naujas: ID*: 578, Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“**. Jei telefone nėra „Mano kanalai“ parinktys, kanalai nustatomi taip: **Transliavimo žinutės > Kanalų sąrašas > Rinktis > Įtraukti kanala: kanalo ID*: 578, kanalo pavadinimas: „Dėmesio“**.

1600 ir kiti „Samsung“ telefonai, kuriuose yra „Windows mobile 6.0“ įranga

Ijungti pranešimų priėmimą: **Start > Settings > Phone > All Calls > Enable channel**: pažymėkite varnele. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Phone > All Calls > Language**: pasirinkite „All languages“. Nustatykite kanalą: **Phone > All Calls > Channels > New: Name: „Dėmesio“, Channel number*: 578**.

B5510, S ir I „Galaxy“ serijos telefonai ir kiti telefonai, kuriuose yra „Android OS“ įranga

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Nustatymai > CB suaktyvinimas**: įjunkite (varnelė turi būti žalia). Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Pranešimai > Nustatymai > Kalba: „Rinktis viską“**. Pasirinkite kanalą pranešimams priimti: **Pranešimai > Nustatymai > Kanalo konfigūracija > Priimamas kanalas: Mano kanalai**. Nustatykite kanalą: **Pranešimai > Nustatymai > Kanalo konfigūracija > Pridėti kanalą: Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris*: 578**. Kanalas bus įtrauktas į „Mano kanalai“ sąrašą.

D720, D728, D730, Z600, I570, G810, I400, I408, I450, I458, I520, I550, I550w, I560, I568, I8510 (INNOV8), I7110, L870, I8910, Omnia HD ir kiti telefonai, kuriuose yra „Symbian OS“ įranga

Aktyvinkite tinklo naujienų paslaugą: **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Priėmimas**: pasirinkite „Ijungtas“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Kalba**: pasirinkite „Visomis“. Nustatykite kanalą: **Transliacija > Funkcijos > Tema > Įtraukti rankiniu būdu: Temos numeris*: 578, Temos pavadinimas: „Dėmesio“**. Patikrinkite, ar užsakyta tema: **Transliacija > Temos > Užsakyti**: tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele. Užsisakykite nustatytos temos tekstinius pranešimus: **Transliacija > Temos > Aktuali tema**: tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta vėliavėle.

Ne visi telefonai, kuriuose yra „Android OS“ įranga, gali dekoduoti lietuvių kalbą naudojama koduotė. Pranešimai lietuvių kalbos rašmenimis priimami telefonais, kuriuose yra atnaujinta operacinė sistema („Android 4.x OS“).

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.

HTC

Telefonai, kuriuose yra „Android OS“ įranga

Ijungti pranešimų priėmimą: **Meniu > Nustatymai > Skambučių nustatymai > Cell Broadcast**: įjunkite (varnelė turi būti žalia). Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Skambučių nustatymai > Cell Broadcast nustatymai > Kalba**: pasirinkite „Visos“. Nustatykite kanalą: **Skambučių nustatymai > Cell Broadcast nustatymai > Pridėti kanalą: Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris*: 578**.

Telefonai, kuriuose yra „Windows OS“ įranga

Ijungti pranešimų priėmimą: **Start > Settings > Phone > More > Broadcast Channels**: pažymėkite varnelę. Jei telefone nėra tokio meniu, įjungti pranešimų priėmimą galite taip: **Start > Settings > Menu > More > Personal > Phone > More > Broadcast Channels**: pažymėkite varnelę. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: **Phone > More > Settings > Language**: pasirinkite „All languages“. Nustatykite kanalą: **Phone > More > Settings > New: Name: „Dėmesio“, Channel number*: 578**.

Šiuo metu HTC telefonų, kuriuose yra „Windows OS“ įranga, meniu nėra išverstas į lietuvių kalbą. Šių telefonų nustatymo meniu punktai pateikiami anglų kalba.

*578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k.